

Adaptador **Tesla** (cargador) → **GB/T** (auto)

Conecta cargadores y estaciones Tesla (NACS) a autos con puerto de carga GB/T (GB/T 20234 AC). Solo carga AC.



⚠ Verifica la DIRECCIÓN antes de conectar. Este modelo es para autos con puerto **GB/T** (BYD, JAC, SEV, GAC, Changan — puerto GB/T AC) usando cargadores **Tesla**. Si buscabas lo contrario — conectar un cargador GB/T a un auto con puerto Tesla — necesitas el modelo inverso **GB/T → Tesla**. Si te confundiste de modelo, **no lo uses**: escríbenos por WhatsApp y te lo cambiamos sin costo.

Antes de conectar, confirma:

- ✓ El PUERTO DE TU AUTO es GB/T — míralo físicamente, no adivines.
- ✓ El cargador o estación tiene conector Tesla.
- ✓ Vas a cargar en AC (carga normal), no en un cargador rápido DC.

Cómo usarlo

- 1 Con la carga detenida, conecta el adaptador al conector Tesla del cargador hasta que asiente firme.
- 2 Conecta el lado GB/T del adaptador al puerto de tu auto hasta el fondo.
- 3 Inicia la carga desde el cargador o la app de tu auto. La velocidad la definen tu auto y el cargador.
- 4 Para retirarlo: detén la carga primero, desconecta del auto y luego del cargador. Guárdalo en su bolsa.



¿Dudas o algo no coincide?

Escríbenos ANTES de usarlo — WhatsApp **56 5917 0706**

Soporte y garantía en México · Respuesta en minutos

Seguridad

- Este adaptador es SOLO para carga en corriente alterna (AC). Nunca lo uses en cargadores rápidos DC ni supercargadores.
- No lo conectes si el conector o el puerto están mojados, sucios o dañados.
- Conecta y desconecta siempre SIN carga activa: detén la carga desde el auto o la app antes de retirar.
- No lo fuerces: si no entra con un empuje firme y recto, es la dirección o el modelo equivocado.
- Úsalo siempre bien insertado hasta el fondo; no lo dejes colgando del cable.
- Manténlo fuera del alcance de niños y no lo modifiques ni lo abras.

Especificaciones

Tipo de corriente	Solo CA (AC) — NO carga rápida DC
Voltaje nominal	250 V CA
Corriente máx.	32 A
Potencia máx.	Hasta 7.4 kW (monofásico)
Temperatura de operación	-30 °C a +50 °C
Corte por temperatura	Automático a 85 °C
Fuerza de bloqueo	Más de 300 N (≈30 kg)
Vida mecánica	5,000 ciclos
Carcasa	Nylon ignífugo UL94V-0, RoHS
Contactos	Cobre con baño de plata

Garantía — 1 año

- Cubre defectos de fabricación por 12 meses desde tu compra.
- No cubre daños por uso indebido, conexión en la dirección incorrecta, modificaciones o exposición a agua/golpes.
- Para hacerla válida contáctanos por WhatsApp con tu número de pedido.

Solución de problemas

No entra en el auto	Es la dirección o el modelo equivocado — NO lo fuerces. Escríbenos y te lo cambiamos.
No entra en el cargador	Verifica que el conector del cargador sea el indicado en la página 1.
Conecta pero no carga	Revisa que el cargador esté encendido y la sesión iniciada (app o pantalla). Prueba retirar y reconectar sin carga activa.
Se detiene la carga	Puede ser corte por temperatura (normal en calor extremo) o límite del cargador. Deja enfriar y reintenta.

Cambios y devoluciones

- ¿Elegiste mal la dirección? Escríbenos: **cambio sin costo**.
- Para devolver, el producto debe regresar completo: **caja original, bolsa, este instructivo** y sin marcas de uso.
- Incompleto o dañado pierde valor de reventa: puede aplicar reembolso parcial según la política del marketplace.



Soporte Good Energy

WhatsApp **56 5917 0706** · Escanea el código

Cambios sin costo si elegiste la dirección equivocada