

V2L GB/T — de tu auto a toma de corriente

Adaptador V2L (Vehicle to Load): convierte el puerto GB/T de tu auto en una toma de corriente CA tipo NEMA para alimentar aparatos, herramientas o iluminación. Es de DESCARGA — no carga tu auto.



⚠ Verifica la COMPATIBILIDAD antes de conectar. Funciona SOLO en autos con puerto **GB/T** Y **función V2L habilitada** (BYD, JAC, GAC, Changan, SEV con V2L). Verifica en el manual de tu auto que tenga V2L — el puerto por sí solo no basta. **No compatible con:** BYD King / King DM-i. Si te confundiste de modelo, **no lo uses**: escríbenos por WhatsApp y te lo cambiamos sin costo.

Antes de conectar, confirma:

- ✓ Tu auto tiene puerto GB/T y función V2L (revisa el manual o la app del auto).
- ✓ El aparato que vas a conectar consume 16 A o menos.
- ✓ No vas a conectar equipos médicos ni aparatos críticos.

Cómo usarlo

- 1 Activa la función V2L en tu auto (menú de energía / descarga externa, según tu modelo).
- 2 Conecta el adaptador al puerto GB/T de tu auto hasta el fondo.
- 3 Conecta tu aparato a la toma NEMA del adaptador y enciéndelo.
- 4 Al terminar: apaga y desconecta primero el aparato, desactiva V2L y retira el adaptador. Guárdalo en su bolsa.



¿Dudas o algo no coincide?

Escríbenos ANTES de usarlo — WhatsApp **56 5917 0706**

Soporte y garantía en México · Respuesta en minutos

Seguridad

- No excedas 16 A. El voltaje y la potencia disponibles los define tu vehículo.
- No conectes equipos médicos, ni aparatos cuya interrupción cause daño: la descarga se corta si el auto lo decide (batería baja, temperatura).
- No lo uses bajo lluvia directa ni con las manos mojadas.
- Vigila la carga de la batería del auto: la función V2L la consume.
- Manténlo fuera del alcance de niños; no lo modifiques ni lo abras.

Especificaciones

Tipo de producto	Adaptador V2L (descarga)
Conector lado auto	GB/T (GB/T 20234 AC)
Salida	Toma de corriente CA tipo NEMA
Voltaje nominal	250 V CA
Corriente máx.	16 A
Vida mecánica	≥10,000 ciclos
Temperatura de operación	-30 °C a +50 °C (corte a 85 °C)
Contactos	Cobre con baño de plata
Carcasa	Termoplástico ignífugo, RoHS

Garantía — 1 año

- Cubre defectos de fabricación por 12 meses desde tu compra.
- No cubre daños por uso indebido, conexión en la dirección incorrecta, modificaciones o exposición a agua/golpes.
- Para hacerla válida contáctanos por WhatsApp con tu número de pedido.

Solución de problemas

No entra en el puerto	Verifica que tu auto sea puerto GB/T — no lo fuerces.
No sale corriente	La función V2L no está activada en el auto, o tu modelo no la tiene habilitada. Revisa el manual del auto.
Se corta la energía	El auto la corta por batería baja, temperatura o exceso de consumo (>16 A). Reduce la carga conectada.

Cambios y devoluciones

- ¿Elegiste mal la dirección? Escríbenos: **cambio sin costo**.
- Para devolver, el producto debe regresar completo: **caja original, bolsa, este instructivo** y sin marcas de uso.
- Incompleto o dañado pierde valor de reventa: puede aplicar reembolso parcial según la política del marketplace.



Soporte Good Energy

WhatsApp **56 5917 0706** · Escanea el código

Cambios sin costo si elegiste la dirección equivocada